

Secoris 10" Touch Bedienteil

Art.-Nr. IPBE60000

Seite 1 von 2



ALARMANLAGE SMART & INTUITIV BEDIENEN

Das Touch-Bedienteil beherrscht zwei Betriebsmodi: Standard-Bedienmodus und Melderbereichsanzeige, jeweils PIN-Code geschützt. Der gewünschte Modus wird bei der Installation eingestellt.

Einfach bequem: die Secoris per Touch bedienen

Im Bedienmodus steuern, schärfen (aktivieren) und entschärfen (deaktivieren) Sie die Secoris-Einbruchmeldeanlage so intuitiv wie in der Secoris App.

Status auf einen Blick

In der Melderbereichsanzeige werden alle Teilbereiche und die darin befindlichen Öffnungsmelder samt Status (offen/geschlossen) angezeigt. So bemerkt der Benutzer offene Türen und Fenster vor dem Schärfen der Anlage zuverlässig. Sie ist als Daueranzeige einstellbar.

Dezentes Wand-Terminal

Das Touch-Bedienteil hat einen Touchscreen mit 10,2 Zoll (ca. 26 cm) Bilddiagonale und die Standard-Maße eines Tablet-PCs. Damit passt es flexibel in jeden Flur oder Eingangsbereich.

Einfach installiert

Das Touch-Bedienteil wird per IP-Netzwerk (LAN, WLAN) in die Secoris-Zentrale integriert und über das Netzwerk (PoE), aus einer Unterputzdose oder mit einem Steckernetzteil mit Strom versorgt (passendes ABUS Zubehör: Powerline PoE Adapter, Mini-Einbaunetzteil oder Steckernetzteil). So lassen sich die Bedienteile/Terminals flexibel im Gebäude verteilen.

Technologien

- Tablet-Bedienteil mit 10,2 Zoll (ca. 26 cm) Touch-Display zur einfachen Bedienung der Secoris Einbruchmeldeanlage ohne Tasten

Secoris 10" Touch Bedienteil

Art.-Nr. IPBE60000

Seite 2 von 2

- Zwei Betriebsmodi einstellbar: Standard-Bedienmodus oder Melderbereichsanzeige
- Bedienmodus zum komfortablen Schärfen und Entschärfen (Aktivieren, Deaktivieren) der Einbruchmeldeanlage
- Schalten von Teilbereichen möglich, z. B. einzelne Abteilungen voneinander getrennt
- Den Status auf einen Blick: die Melderbereichsanzeige zeigt den Status offen/geschlossen für alle Zugangspunkte (gesicherte Türen und Fenster) aller Teilbereiche an
- Flexibel überall im Gebäude einsetzbar, mit stabiler Verbindung zur Secoris Zentrale, wahlweise über Netzwerkkabel (LAN) oder WLAN
- Schnelle, einfache Installation: Stromversorgung via Netzwerkkabel/PoE (LAN-Betrieb) oder Netzteil (WLAN-Betrieb)
- Wand-Terminal zur einfachen Anbringung im Flur oder Eingangsbereich (Wandhalter liegt bei)

Technische Daten - Secoris 10" Touch Bedienteil

Abmessungen	254 x 166 x 26,6 (B x H x T) mm
Absicherungsart	Einbruchschutz
Anschlüsse	RJ45 Ethernet, Versorgungsspannung
Anzeige	10.1 Zoll Touch-Screen (Kapazitiv), 1024 x 600 px
Breite	254 mm
Bruttogewicht	1,06 kg
Farbe	weiß
Gehäusematerial	ABS
Höhe	166 mm
Kompatibel zu	Secoris
Leistungsaufnahme	8 W
Max. Betriebstemperatur	50 °C
Max. Luftfeuchtigkeit	90 %
Min. Betriebstemperatur	-10 °C
Montageort	Wand
Nettogewicht	0,875 kg
PSTI Konformität erforderlich	Nein
Sabotageüberwachung	Nein
Spannungsversorgung DC	12 V
Stromaufnahme	96 mA
Umweltklasse	II