

Secvest Funk-Feuertaster

Art.-Nr. FUAT50020

Seite 1 von 2



Bei Feuer einfach und schnell Hilfe holen

Mit dem Secvest Funk-Feuertaster lässt sich per Knopfdruck unkompliziert und schnell ein Feueralarm absetzen. Der Feueralarm kann auch dann ausgelöst werden, wenn die Zentrale nicht scharf geschaltet ist - die Betätigung des Tasters reicht dafür aus.

Alarm und Notruf getrennt möglich

Sie können selbst entscheiden, ob neben dem akustischen und optischen Alarm zusätzlich ein Anruf an eine Notrufleitstelle erfolgen soll. Bei entsprechenden Batterien (3 V Lithium) hat der Funk-Feuertaster eine Lebensdauer von ca. 24 Monaten.

Technologien

- Zur schnellen und einfachen Auslösung eines Feueralarms
- Sabotageüberwachung

Technische Daten - Secvest Funk-Feuertaster

| | |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| Abmessungen | (BxHxT) 85x85x52 mm |
| Absicherungsart | Brandschutz |
| Batterie - Typ | 3V CR2477N Lithium Batterie |
| Batterie - max. Batterielebensdauer | 2 Jahr(e) |
| Breite | 85 mm |
| Einsatzbereiche | Innenraum |
| Farbe | sonstige |
| Funkfrequenz | 868,6625 MHz |
| Funkleistung | 10 mW |

Secvest Funk-Feuertaster

Art.-Nr. FUAT50020

Seite 2 von 2

Technische Daten - Secvest Funk-Feuertaster

| | |
|-----------------------------------|------------------------------|
| Gehäusematerial | Thermoplastischer Kunststoff |
| Höhe | 85 mm |
| Kompatibel zu | Secvest, Terxon, BUM060040 |
| Länge | 52 mm |
| Max. Betriebstemperatur | 50 °C |
| Max. Reichweite Senden (Freifeld) | 100 m |
| Max. Reichweite Senden (Gebäude) | 30 m |
| Mechanischer Schutz | Nein |
| Min. Betriebstemperatur | -10 °C |
| Modulation | FM |
| Nettogewicht | 0,17 kg |
| PSTI Konformität erforderlich | Nein |
| Sabotageüberwachung | Ja |
| Schutzart IP | 32 |
| Sicherheitsgrad | 2 |
| Spannungsversorgung DC | 3 V |
| Spannungsüberwachung | Ja |
| Tiefe | 52 mm |
| Umweltklasse | II |
| VdS Klasse | ohne |