

Smartvest Funk-Steckdose

Art.-Nr. FUHA35000A

Seite 1 von 2



Die Smartvest Funk-Steckdose ermöglicht die Schaltung einer Vielzahl Ihrer elektronischen Geräte - bequem und direkt über die kostenlose App oder automatisch nach individuellem Zeitplan. So realisieren Sie diverse Smart-Functions wie z.B. eine Anwesenheitssimulation oder Sie lassen die Kaffeemaschine schon mal vor dem Aufstehen vorheizen. Ihrer Kreativität sind dabei kaum Grenzen gesetzt und ihr Alltag wird so, wie er schon immer sein sollte - sicher und smart.

Technologien

- Erweiterung der Smartvest zur Schaltung angeschlossener Geräte
- Smarte Lichtsteuerung: Anlage scharf bzw. unscharf, Bewegung erkannt, Licht an
- Optische Rückmeldung bei Inbetriebnahme und Funktion durch blaue LED
- Repeaterfunktion zur Reichweitenerhöhung einer Smartvest Komponente (z. B. Melder)
- Manuelle Schaltung an der Steckdose möglich
- Steuerbar mit der Smartvest App

Technische Daten - Smartvest Funk-Steckdose

Abmessungen	(B x L x H) 55 x 31 x 99 mm
Anzeige	LED
Bruttogewicht	0,176 kg
Einsatzbereiche	Innen
Farbe	weiß
Funk-Modulation	FSK
Funkfrequenz	868 MHz
Funkreichweite	(Je nach Installation) 30 - 100 m
Gehäusematerial	Kunststoff
Image Video	https://www.youtube.com/watch?v=FC9J9DL_y4o , https://www.youtube.com/watch?v=ZAMaqWBBBBw

Technische Daten - Smartvest Funk-Steckdose

Kompatibel zu Secvest	Nein
Kompatibel zu Smartvest	Ja
Leuchtfarbe	Blau / Orange
Max. Betriebstemperatur	35 °C
Max. Luftfeuchtigkeit	80 %
Min. Betriebstemperatur	0 °C
Nettogewicht	0,129 kg
PSTI Konformität erforderlich	Ja
PSTI Konformität gegeben	Nein
Produktsicherheitsupdates mindestens bis	2024-12-31
Sabotageschutz	Nein
Schaltleistung	< 3680 W
Sendeleistung	4,5 dBm
Spannungsversorgung AC	250 V
Steckertyp	Schukostecker am Gerät (Typ:F) / Schukodose am Gerät (Typ:F)
Stromaufnahme Standby	10 mA
Zertifizierungen	GS